□□□□

□□□□	SFENG
□□□□	SF-P020-J
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□Ni□□□
□□	□□□□□□□□Ni□□□
□	SK4□□□□□
□□□□□□	80□□□
□□□	2.0□□□□□□
□□□□□	1A
□□□□□	120mΩ
□□□	1.0□□□□□□
□□□□□□	0.75□□□□□□
MOQ	100□
□□□□□□	□□□□□□□□□7□□□

□□□□□





Probe specifications SF–P020 PL020 (

- Recommended minimum center(最小间距)：1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸)：0.75mm(.0295 "
- Full travel(行程)：2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力)：80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:SK4,Rh plated
  Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
  Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流)：1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes：Phosphor bronze, Gold plated

□□□□□□□

24□□□□withn□□□□□□□1.Reply

2.Customized□□□□□□□OEM□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3.Delivery

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4.provide

□□□□

PCB□ICT□FCT□□□□□□□□□□□---□□□□□□□□□□□□□

□□usuallytemporary□□□□□□□□□---□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□&□038;

interconnectApplications;

---□□□probef orBGA&□038□□□□□semiconudtion□□□;

---□□□□□□□□□□□□□coatingpin□LM□□withQZ&□038; VZseries□

---□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□...

---□□□□□&□038;□□□□□□/□□□□□

---□□□□□□□□□□compents□30□OKwire□□□□□□□POM□Ironhinge□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

□□□□□□□□


胜峰电子