□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	SF-P080
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□ □□	15g
□□ □□	1.5 (0.0590 '')
□□ □□	0.3A
□□ □□	260mW
□□	0.45 (0.0177 '')
□□ □□ □□	0.35 (0.0138 '')
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □□□□□ □ □□□

□□ □□

SF-P080

-B

-J



SF-R080-VR



SF-R080-VRW



SF-P080-B

Probe specifications SF-P080(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.45mm(.0177 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.35mm(.0138 ")
- Full travel(行程): 1.5(.0590 ")
- Spring force(弹簧压力): 15g (克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:SK4,Rh plated
  Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
  Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 0.3A (安培)
- Contact resistance(接触电阻): 260mΩ (毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

胜峰探针
SFENG
The China's The World's
RoHS
QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS
CE
chinapogopinsupplier.com

□□□ □□□

1. □□□ □□ □ □ □□□□ 24 □□ □□ □□□ □□.

2. □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□ □ OEM□ □□□□□.

3. □□□ □□ □ □ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □.

4. □□□ □□ □ □ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ .

□□ □□

PCB, ICT, FCT □□□ □□□□ □□□□□ □ (□□);

□□ □ (□□□) □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□, □□ □□, □□□, □□□ & A; □□ □□ □□ □□□□;

BGA □ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□□;

□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□


Spring exhausted tester
DC power supply
Current resistance tester
YoRi
Microscope
Tensile strength tester
Spring tester

□□ □□


胜峰电子