□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	SF-P11
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□ □□	150g
□□ □□	4.0 (0.1575 '')
□□ □□	3A
□□ □□	50mW
□□	1.90 (0.0748 '')
□□ □□ □□	1.35 (0.532 '') / 1.40 (0.0551 '')
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □□□□□ □ □□□

□□ □□

SF-P11





SP-P11-E

Probe specifications SF-P11(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  1.90mm(.0748 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：1.35mm(.0532 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.40mm(.0551 ")
- Full travel(行程)：4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力)：150g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com

□□□ □□□

1. □□□ □□ □ □ □□□□ 24 □□ □□ □□□ □□.

2. □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□ □ OEM□ □□□□□.

3. □□□ □□ □ □ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □.

4. □□□ □□ □ □ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□.

□□ □□

PCB, ICT, FCT □□□ □□□□ □□□□□ □ (□□);

□□ □ (□□□) □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□, □□ □□, □□□, □□□ & A; □□ □□ □□ □□□□;

BGA □ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□□;

□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

□□ □□


胜峰电子