□□□□

□□	SFENG
□□□□	SF-P50
□□	□□
□□	□□
□□	SUS□□□□
□□	100□
□□□□	2.5□0.0984''□
□□	1.5A
□□	50mW
□□□□	1.27□0.0500''0
□□□□□	0.90□0.0354''□/ 0.95□0.0374''□
MOQ	100 □
□□□□	□□□□□7□□□□

□□□□

SF-P50



Probe specifications SF-P50(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  1.27mm(.0500 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  V：0.90mm(.0354 ")
  W：0.95mm(.0374 ")
- Full travel(行程)：2.5(.0984 ")
- Spring force(弹簧压力)：100g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：1.5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)



SF-P50-E

□□□□□

1.□□□□□□□ 24□□□□□□□□□

2.□□□□□□□OEM□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□PCB□ICT□FCT□□□;

□□;□□□□;

□□□□□BGA□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□LM□□QZ□VZ□□;

□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□;□□/□□;

□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□POM□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

□□□□


胜峰电子